

TeCom-Duo - C

PMR & FreeNET

TeCom-Duo - H

HAM UHF&VHF

- Dual-Frequenz Anzeige
- Frequenzablage
- 50 CTCSS/105 DCS
- DTMF Selektivruf



englische & deutsche
Sprachansage

**dual
band**



features

- 128 programmierbare Kanäle
 - H: 144-148 & 430-440 MHz
 - C: 8 PMR- & 6 FreeNet Kanäle
 - Sendeleistung
 - H: max. 4 W / 5 W
 - C: 0,5 W
 - programmierbare Doppelfunktion-Taste*:
 - DTMF Selektivruf, Notruf, Monitor, 1750 kHz Relaston
 - DTMF Selektivruf*
 - (1 De- & 9 Enkodierungen per Software und unzählige per Tastatur)
 - 50 CTCSS / 105 DCS Kodierungen*; auch über die Tastatur wählbar, abhängig vom Setup)
 - Menü (mit 18 Funktionen) - Kanalsuchlauf, SQL, TOT, VOX, Sendeleistung, Rogerton, Scrambler, Warnton, Sprachansage, ANI, Tastatursperre, Bandbr., CTCSS/DCS, etc.*
 - wählbare Kanalanzeige*
 - Kanal/Frequenz/Name/VFO(nur -H)
 - Sendeblockade auf besetzten Kanälen*
 - Sende- / Batteriewarn-Anzeige*
 - Sendezeitbegrenzung*
 - Kanalsuchlauf
 - CTCSS- und DCS-Suchlauf
 - VOX
 - SOS Funktion
 - FM Radio (87-108 MHz)
 - programmierbarer Kanalname*
 - Bandbreite*:
 - H: 12,5 kHz, 25 kHz
 - C: 12,5 kHz
 - Raster : 5K/6,25K/10K/12,5K/25K/50K/100K* (nur -H)
 - Verbindung : 2,5 / 3,5 mm st./st.
 - Maße : 60 x 115 x 34 mm
 - Gewicht : 225 g (inkl. Akku und Ant.)
- *pc-programmierbar

Versionen

TeCom-Duo -C

PR8082

PMR & FreeNet in einem Gerät!

anmelde- und gebührenfrei (nur in Deutschland zugel.)

8 PMR & 6 FreeNet Kanäle programmiert

max. Sendeleistung 500 mW

TeCom-Duo -H

PR8083

Amateurfunk - Lizenz erforderlich

128 programmierbare Kanäle

144-146 MHz & 430-440 MHz

max. Sendeleistung 4 W (UHF)/5 W (VHF)

Inhalt

- 1 x TeCom-Duo mit SMA-Antenne
- 1 x Lader mit Adapter
- 1 x Akkupack Li-Poly, 1600 mAh / 7.4 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Tragegurt
- 1 x Bedienungsanleitung